

TECNOWASH - Card System „Serie 7000”

Mode d'emploi “Carte Paramètres”

Paramètres modifiables (No. machine 99)

Affichage	Description
Contraste	Réglage du contraste de l'affichage. Normalement : 8
Max. machines	Nombre d'appareils branchés dans la buanderie (max. 16).
La Langue	D : allemand F : français I : italien E : anglais
Master / Slave	Si programmé avec Master, les cartes des utilisateurs peuvent être chargées.
Locationscode	<u>Ne pas changer !</u> Celui-ci est égal aux cartes des utilisateurs.
Recharge	Montant de recharge : ajustable de Fr. 2.00 jusqu'à Fr. 50.00 à chaque insertion de la carte d'utilisateur. Normalement : Fr. 10.00
Crédit maximum	On peut charger la carte utilisateur de Fr. 40.00 jusqu'à Fr. 120.00.
Conserver le crédit restant	Oui = pour transférer le crédit résidu sur une nouvelle carte. Non = fonctionnement normal.

Paramètres modifiables (No. machine 01 ÷ 16)

Affichage	Description
Power trigger	Seuil de courant de A à Z. Normalement programmé sur la G Si l'appareil connecté consomme peu de courant : programmer sur D – E. Si sur le réseau on trouve grandes fluctuations de courant : programmer sur H – L.
Timeout (Temps d'attente)	Ajustable de 10 jusque 360 secondes. Valeur normale 315 secondes. <u>Attention!</u> Avant d'augmenter le temps du timeout, contrôler et nettoyer le deux filtres de l'eau. Si l'un des deux filtres est sale il peut être suffisant de le nettoyer sans augmenter le temps du timeout.
Tarif 1	Coût par minute pour les premiers 30 minutes: de 1.0 ct à 6.0 ct par minute.
Tarif 2	Coût par minute dès le 31.me minute à 60 minutes: de 1.0 ct à 6.0 ct par minute.
Tarif 3	Coût par minute dès le 61.me minute: de 1.0 ct à 6.0 ct par minute.
Recharge compteur	C'est le chargement du compteur avant l'opération, c'est-à-dire le montant, avant l'opération de lavage ou séchage, enlevé de la carte utilisateur et mémorisé dans le compteur. Ajustable de Fr. 1.00 jusqu'à Fr. 6.00. Normalement : Fr. 3.00.